





エバラ消火ポンプ  
EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

結 線 図  
WIRING

適用  
APPLI EPM2-A2 S (スターデルタ始動) 200V 7.5~45kW

標準仕様



記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
MCB	配線用しゃ断器	TB	端子台	52	主電磁接触器	42	運転用電磁接触器	6	始動用電磁接触器
19T	スターデルタ切替タイマ	ET	接地端子	CT	変流器	DIS	表示ボード	F	ヒューズ
MIN1	メインボード	M	電動機 (ポンプ)	KR	キーブリー	LA	ゼットラップ	ZNR/NF	サージ/ノイズフィルタ

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
社 原 製 番 SER.NO.				min <sup>-1</sup>	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. W1EPM2-S 001  
W1EPM2-S

120130